

## LK FUGA® indsats lysdæmper TOUCH IR 350 UNI



Farve: Lysegrå  
Vare nr. 506 D 5125  
EL nr.: 10 67 004 721  
EAN nr.: 57 03 302 141 758  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=506D5125>



Farve: Hvid  
Vare nr. 506 D 6125  
EL nr.: 10 67 004 718  
EAN nr.: 57 03 302 141 765  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=506D6125>



Farve: Koksgrå  
Vare nr. 506 D 8125  
EL nr.: 10 67 004 734  
EAN nr.: 57 03 302 141 772  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=506D8125>



Pakning 1 stk

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Anvendes til dæmpning af 230 V AC. glødelamper eller lavvoltage halogenlamper, der er forsynet fra enten en elektronisk transformer eller en jernkernetransformer (ikke samtidig).

Lysdæmperen kan betjenes fra fronten, impulstryk, eller via fjernbetjening. Korrespondance funktion. Ønskes flere betjeningssteder kan op til fire impulsgivere eller 10 stk. trykknapper tilsluttes. Lysdæmperen skelner mellem korte og lange tryk. Kort tryk: Lyset tænder på fuld styrke (100%). Endnu et kort tryk: Lyset slukker igen. Langt tryk: Lyset reguleres skiftevis op eller ned. Lysdæmperen kan programmeres til følgende funktioner: Lysdæmperen starter i maksimum eller på samme niveau som før den blev slukket. Børnetimer: Starter med 100% lys. Automatisk nedregulering over 30 minutter. Trappetimer: Starter med 100% lys og slukker efter 10 minutter. Programmering af opstart. Her bestemmes hvordan lysniveauet skal være, når lysdæmperen tilsluttes spænding. Hvis lysdæmperen overbelastes eller kortsluttes og dermed bliver for varm, vil den elektroniske temperatursikring afbryde lysdæmperen. Når overbelastningen fjernes og lysdæmperen får lov at køle af, virker den igen. Ved anvendelse med fjernbetjening kan op til 4 lysdæmpere anvendes i samme lokale. Kan aktiveres via PIR-føler. Skal monteres i spændingsløs tilstand. Kan ikke betjenes af gammel type IR fjernbetjening (506D0100). Lysdæmperen virker med alle former for gløde- og halogenlyskilder. Der garanteres ikke fuld funktionalitet for CFL- og LED lysskilder; følg altid lyskildeleverandørens anvisninger. Lysdæmperen må ikke anvendes til ikke-dæmpbare lysskilder.

### Konstruktion

Når lysdæmperen er monteret og installeret er det vigtigt, at afdækningen påsættes inden spændingen tilsluttes. Dette skal gøres for at sikre touch-fladernes rette følsomhed, idet lysdæmperen automatisk kalibrerer trykfladen ved hver opstart.

### Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20  
Mærkespænding: 230 V AC / 50 Hz  
Mærkeeffekt: 20-350 W glødelamper, 20-350 VA jernkernetransformer eller 35-350 W elektronisk transformer  
Omgivelsestemperatur: - 5 °C til + 35 °C  
Sikring: Sikringsløs, termisk beskyttet  
Standarder: EN60669-2-1, EMC: EN60669-2-1, EN50081-1, EN61000-6-2

Luffugtighed:

Direktiver:  
Standby:  
Ledning:  
Forbehold

5 - 95 % rel. Ikke kondenserende  
EMC 89/336/EEC - LVD 73/23/EEC  
Ca. 1 W  
1,5-2,5mm<sup>2</sup> stiv, flertrådet el. Mangetrådet ledning.  
LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med  
LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for  
kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt  
LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre  
fabrikater.

#### Målskise

