

# HP LaserJet Pro MFP 4102dw-skriver



Få lynraske utskriftshastigheter, skanning av store volumer og enkel administrasjon med LaserJet Pro.

Denne skriveren er laget for maksimal produktivitet med raske hastigheter og pålitelig maskinvare, som sørger for problemfri hverdagsbruk uansett hvor du jobber, slik at du kan fokusere mer på selve arbeidet.



Denne skriveren er ment kun å fungere med tonere som har en ny eller gjenbrukt HP-brikke, og den bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å blokkere tonere som ikke bruker HP-brikker. Regelmessige fastvareoppdateringer opprettholder effektiviteten til disse tiltakene og blokkerer blekkpatroner som fungerte tidligere. En gjenbrukt HP-brikke muliggjør bruk av gjenbrukte, bearbejdede og etterfylte blekkpatroner. Mer informasjon på: <http://www.hp.com/learn/ds>

## Hovedpunkter

- Instant Ink for Laser er tilgjengelig
- HP Wolf Pro security
- Automatisk tosidig utskrift er standard
- Rask utskriftshastighet (40 spm A4)
- Høy månedlig driftssyklus (80 000 sider)
- Tobånds WiFi®, Bluetooth® LE, WiFi® Direct
- 50-arks ADM med tosidig skanning i én passering



Team management



Fast two-sided printing



2-sided scanning



Scan to USB device



Easy setup



ROAM



Dashboard



Worry-free wireless



HP JetAdvantage compatible

## Maksimal produktivitet.

- Støtt dynamiske arbeidsgrupper med denne smarte og raske skriveren, ideell for opptil 10 brukere.
- Øk farten på arbeidsflyten med maksimale utskriftshastigheter i HPs pro-klasse som oppfyller kravene i miljøer med høye krav.<sup>1</sup>
- Få lett tilgjengelig produktivitet. Skriv ut, skann og få tidsbesparende snarveier med HP Smart-appen.<sup>2</sup>

## Sømløs administrasjon.

- Sentraliser utskriftsadministrasjonen for virksomheten. Funksjonsutvalget i HP Web Jetadmin gjør dette enkelt.<sup>4</sup>
- Sett opp skriverne raskt uansett hvor jobben utføres. Skytilkobling gjør dette enkelt for IT-teamet.
- Få tilgang til skriverne via ett enkelt dashboard. Smart Admin veileder deg gjennom oppsettet og gir IT synlighet.<sup>3</sup>
- Unngå avbrudd med Wi-Fi® som leter etter de beste tilkoblingene, slik at du kan forbli på linjen på en smart måte.<sup>5</sup>

## HP Wolf Pro Security.

- Få skiversikkerhet fra første stund. Forhåndsconfigurerte innstillinger betyr at den er klar til bruk.
- Sett opp skriverens sikkerhet fra dashboardet. Smart Admin gjør IT-konfigurasjonen og -overvåkingen enkelt.<sup>3</sup>
- Legg til et sikkerhetslag. PIN/pull-alternativ autentiserer bare utskriftsjobbene når du er tilstede.
- Angi konfigurasjonspolicyer og valider innstillinger universelt med HP Security Manager.<sup>6</sup>

## Problemfri rekvisitaadministrasjon med Instant Ink.

- Registrer deg for å spare penger på original HP-toner med Instant Ink. Få toner, levering og resirkulering.<sup>7,8,9</sup>
- Med Instant Ink for laser går du aldri tom for toner.<sup>10</sup>
- Med Instant Ink blir toner levert automatisk til ansatte eller kontorer, alt på en samlefactura.<sup>9</sup>
- Med Instant Ink kan du velge den riktige planen for hver skriver. Endre eller avslutt når som helst.<sup>11</sup>

## Produktomvisning

1. Designet for arbeidsgrupper på opptil 10 brukere
2. Forhåndskonfigurerte sikkerhetsinnstillinger
3. Manuell USB
4. Automatisk tosidig utskrift
5. Hi-Speed USB-porter, innebygd Gigabit Ethernet
6. Utskriftshastigheter på opptil 40 spm (A4), 350-arks standard papirkapasitet



## Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	W1490A HP 149A svart original LaserJet-tonerkassett (Gjennomsnittlig kassettkapasitet er 2900 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19752.)
	W1490X HP 149X svart, original LaserJet-tonerkassett med høy kapasitet (Gjennomsnittlig kassettkapasitet er 9500 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19752.)
Tilbehør	D9P29A HP LaserJet Pro 550-arks materskuff
Service og kundestøtte	U42TZE – HP 3 års tjeneste neste virkedag for LaserJet Pro MFP 410x U42U8PE – HP 1 års tjeneste neste virkedag etter utløpt garanti for LaserJet Pro MFP 410x

## Tekniske spesifikasjoner

<b>Modell</b>	HP LaserJet Pro MFP 4102dw-skriver
<b>Produktnummer</b>	Z2622F
<b>Funksjoner</b>	Skriv ut, kopier, skann
<b>Kontrollpanel</b>	2-line LCD; OK button; Left button; Right button; Cancel button; Back button; Ready LED; Error LED; Wi-Fi LED (only for wireless bundle)
<b>Utskrift</b>	
<b>Utskriftsteknologi</b>	Laser
<b>Utskriftshastighet<sup>1</sup></b>	<b>Svart (A4, normal):</b> Opptil 40 spm ; <b>Svart (A4, tosidig):</b> Opptil 34 bpm
<b>Første side ut<sup>2</sup></b>	<b>Svart (A4, klar):</b> Sårasktsom 6,3 sek.; <b>Svart (A4, frahvilemodus):</b> Sårasktsom 8,8 sek
<b>Utskriftsoppløsning</b>	<b>Svart-hvitt (best):</b> Fine linjer (1200 x 1200 ppt); <b>Teknologi:</b> HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, econo-modus
<b>Månedlig kapasitet</b>	Opptil 80 000 sider A4; <b>Anbefalt månedlig sidevolum:</b> 750 til 4000
<b>Smarte skriverprogramvarefunksjoner<sup>3</sup></b>	Automatisk duplertskrift og hefteutskrift, N-opp-utskrift, sortering, vannmerker, installer kun skrivedriver, Econo mode for tonerbesparelser, kan bruke en rekke forskjellige papirstørrelser og -typer
<b>Standard skriverspråk</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript nivå 3-emulering, PDF, URF, Native Office, PWG Raster
<b>Skrifter og skriftsnitt</b>	84 skalebare TrueType-skrifter
<b>Utskriftsområde</b>	<b>Utskriftsmargener</b> Topp: 4,3 mm, Bunn: 4,3 mm, Venstre: 4,3 mm, Høyre: 4,3 mm; <b>Maksimalt utskriftsområde:</b> 207,4 x 347,1 mm
<b>Dobbeltsidig utskrift</b>	Automatisk (standard)
<b>Kopiering</b>	
<b>Kopieringshastighet</b>	<b>Svart (A4):</b> Opptil 38 kpm
<b>Kopimaskinspesifikasjoner</b>	ID-kopiering; Antall kopier; Endrestørrelse (inkludert 2-opp); Lyser/markere; Forbedringer; Oppr. størrelse; Innbinding; Sortering; Skuffvalg; Tosidig; Kvalitet (utkast/normal/best); Lagre gjeldende innstillinger; Gjenopprett fabrikkstandarder; <b>Største antall eksemplarer:</b> Opptil 9999 kopier; <b>Forminsking/forstørning:</b> 25 til 400 %
<b>Skanning</b>	
<b>Skannehastighet<sup>4</sup></b>	<b>Normal (A4):</b> Opptil 29 spm /46 bpm (sv-hv), opptil 20 spm /34 bpm (farger); <b>Tosidig utskrift (A4):</b> Opptil 46 bpm (sv-hv), opptil 34 bpm (farger)
<b>Skannefilformat</b>	PDF, JPG, TIFF
<b>Skannerespesifikasjoner</b>	<b>Skannertype:</b> Planskanner; <b>ADM:</b> <b>Skanneteknologi:</b> CIS (Contact Image Sensor); <b>Skannemetoder:</b> Knapper for skanning, kopiering, e-post eller filer på frontpanelet; HP Skann-programvare; og brukerprogram via TWAIN eller WIA; <b>Twain-versjon:</b> Versjon 2.3; <b>Tosidig ADM-skanning:</b> Ja; <b>Maksimal skannestørrelse (planskanner, ADM):</b> 216 x 297 mm; <b>Optisk skanneoppløsning:</b> Opptil 1200 x 1200 ppt
<b>Avanserteskannefunksjoner</b>	Forhåndsvis kopi
<b>Anbefalt månedlig skannevolum</b>	750 til 4000
<b>Områdesom kan skannes</b>	<b>Maksimal mediestørrelse (planskanner):</b> 216 x 297 mm; <b>Minste mediestørrelse (ADM):</b> 102 x 152 mm <b>Maksimal mediestørrelse (ADM):</b> 216 x 356 mm
<b>Bitydelse/gråtonenivåer</b>	24-bit /256
<b>Faksing</b>	
<b>Faksing</b>	Nei
<b>Smarte faksprogramvarefunksjoner</b>	Automatisk faksreduksjon; Automatisk gjenoppriking; Utsatt sending; Videre sending av faks; TAM-grensesnitt; Søppelstøtte; Gjenkjenning av særskilt ringemønster; Omslagsside; Blokker faks; Faktureringskoder; Lagre og laste inn; Faksaktivitetsrapporter; Innstilling for ringeprefiks; Skriv ut fakslogg; HP digital faks
<b>Prosessohastighet</b>	1200 MHz
<b>Tilkobling</b>	
<b>Standard</b>	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 verts-USB bak; 1 USB-port på front; Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T-nettverk; 802.3az (EEE); 802.11b/g/n/2,4/5 GHz Wi-Fi-radio + BLE
<b>Mobil utskriftsfunksjon</b>	Apple AirPrint™; Mopria™ Certified; Wi-Fi Direct Printing
<b>Nettverksprotokoller som støttes</b>	TCP/IP; IPv4; IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (bareråke-støtte), Apple AirPrint™; Mopria, PP-utskrift; Oppdagelse: SLP; Bonjour; Web Services Discovery; IP-konfigurasjon; IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell), IPv6 (Stateless Link-Local og via ruter; Statefull via DHCPv6); SSL-sikkerhets- og sertifikaatadministrasjon; Administrasjon: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP/FW-nettlasting
<b>Nettverksfunksjoner</b>	Ja, via innbygd 10/100/1000 Base-TX Ethernet, Gigabit; Automatisk krysset Ethernet; Godkjenning via 802.1X
<b>Harddisk</b>	Nei
<b>Minne</b>	<b>Standard:</b> 512 MB; <b>Maksimum:</b> 512 MB
<b>Mediehåndtering</b>	
<b>Antall papirskuffer</b>	<b>Standard:</b> 2; <b>Maksimum:</b> 3
<b>Medietyper</b>	Papir (vanlig, EcoEFFICIENT, lett, kraftig, brevpapir, farget, brevhode, forhåndstrykt, hullark, resirkulert, grovt); konvolutter; etiketter;
<b>Mediестørrelse</b>	<b>Tilpasset (metrisk):</b> Skuff 1: 76,2 x 127 til 215,9 x 355,6 mm; Skuff 2, 3: 104,9 x 148,59 til 215,9 x 355,6 mm <b>Støttet (metrisk):</b> Skuff 1: A4; A5; A6; B5 (US); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Japansk postkort; Dobbel japansk postkort rotret; Konvolutt #10; Konvolutt Monarch; Konvolutt B5; Konvolutt C5; Konvolutt DL; Egendefinert størrelse; 4 x 6 tommere; 5 x 8 tommere; Støttet; Skuff 2 og skuff 3: A4; A5; A6; B5 (US); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Egendefinert størrelse; A5-R; 4 x 6 tommere; B6 (US) <b>ADM:</b> Letter; Legal; A4; egendef. størrelser 102 x 152 til 216 x 356 mm
<b>Mediehåndtering</b>	<b>Standard arkkapasitet:</b> 100-arks papirskuff 1, 250-arks papirskuff 2; 50-arks automatisk dokumentmatere (ADM) <b>Standard utkapasitet:</b> 150-arks utskuff <b>Ekstrainnehet:</b> Valgfritt tredje 550-arks papirskuff <b>ADM:</b> Standard, 50 ark
<b>Medievekt</b>	Skuff 1: 60–200 g/m <sup>2</sup> ; skuff 2, valgfr 550-arks skuff 3: 60 til 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Papirkapasitet</b>	<b>Skuff 1:</b> Ark: 100; Konvolutter: 10 <b>Skuff 2:</b> Ark: 250 <b>Skuff 3:</b> Ark: 550 (tillegg) <b>Maksimum:</b> Opptil 900 ark (med ekstra 550-arks papirskuff) <b>ADM:</b> Standard, 50 ark
<b>Utskuffkapasitet</b>	<b>Standard:</b> Opptil 150 ark konvolutter; Opptil 10 konvolutter <b>Maksimum:</b> Opptil 150 ark
<b>Kompatible operativsystemer</b>	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobil OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS
<b>Kompatible nettverksoperativsystemer</b>	Windows 8; Windows Server; Linux; Citrix; Novell
<b>Minstekrav til systemet</b>	<b>Windows:</b> 2 GB tilgjengelig harddiskplass; Internett-tilkobling eller USB-port; Nettleser. For ytterligere maskinvarekrav for operativsystem, se microsoft.com; <b>Mac:</b> 2 GB tilgjengelig harddiskplass; Internett-tilkobling eller USB-port; Nettleser. For ytterligere maskinvarekrav for operativsystem, se apple.com;
<b>Medfølgende programvare</b>	Programvareløsninger er ikke inkludert i esken, bare på http://www.hp.com og http://123.hp.com
<b>Skriveradministrasjon</b>	HP Printer Assistant; HP Web JetAdmin-programvare; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent (del av HP Web JetAdmin); HP WS Pro Proxy Agent (del av HP Web JetAdmin); Ressurssett for skriveradministrator for HP Universal Print Driver (driverkonfigurasjonsverktøy; Driveradministrasjonsverktøy; administrator for administrert utskrift)
<b>Mål og vekt</b>	
<b>Skrivermå (B x D x H)</b>	<b>Minste</b> 420 x 390 x 323 mm; <b>Maksimum:</b> 430 x 634 x 325 mm
<b>Skrivervekt</b>	12,6 kg
<b>Driftsmiljø</b>	<b>Temperatur:</b> 10 til 32,5 °C <b>Fuktighet:</b> 30 til 70 % RF
<b>Lagringsforhold</b>	<b>Temperatur:</b> -20 til 40 °C
<b>Akustisk</b>	<b>Akustisk effektemisjon:</b> 6,7 B(A) <b>Akustisk trykkemisjon:</b> 54 dB(A)
<b>Strøm</b>	<b>Krav:</b> 220-volts inngangsspenning; 220 til 240 VAC (+/-10%); 50/60 Hz (+/-2 Hz); <b>Forbruk:</b> 510 watt (aktiv utskrift), 7,5 watt (klar), 0,9 watt (hvilemodus), 0,9 watt (auto-av/vekking ved tilkobling av LAN, aktivert ved levering), 0,06 watt (auto-av/manuelt på), 0,06 (manuelt av); <b>Typisk strømforbruk (TEC):</b> 0,40 kWh/Week (Blue Angel); <b>Typestrømforsyning:</b> Intern (innebygd) strømforsyning
<b>Strømsparingsteknologi</b>	HP Auto-på/Auto-av-teknologi; Hurtigstartteknologi; EcoSmart svart toner
<b>Sertifiseringer</b>	RCM (Australia), TUV- og GS-merke (Tyskland), BSMI (Taiwan), CCC (Kina), BIS (India), KC (Sør-Korea), SIRIM (Malaysia), Kambodsja, Ukraina, EAC, øst-europeiske godkjenninger, CE-merket, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chile, Argentina, Indonesia, Singapore, Filippinene osv. <b>Standard for elektromagnetisk stråling:</b> CISPR 32:2015 klasse B / EN 55032:2015 klasse B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 klasse B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-1:2016; FCC CFR 47 del 15 klasse B; ICES-003, utgave 7 klasse B IT 0K0-erklæring <b>Blue Angel-samsvar<sup>5</sup></b> Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – bare sikret ved bruk av originale HP-rekvisita <b>Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder:</b> ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-1 V3.2.4
<b>Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner</b>	Kan resirkuleres gjennom HP Planet Partners; Kompatibelt med tilgjengelighetstilbehør; Inneholder resirkulert plast fra forbruker
<b>Opprinnelsesland</b>	Produsert i Kina
<b>Innhold i esken<sup>7</sup></b>	Z2622FHP LaserJet Pro MFP 4102dw-skriver; Forhåndsinstallert HP svart original LaserJet-tonerkasset; Komme i gang-veiledning; Kundestøtteark; Garantiveiledning; Reguleringsbrochure; Strømledning
<b>Garanti</b>	Ett års garanti med reparasjon på verksted. Depot. Alternativer for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Du kan kontakte en kontraktsfestet leverandør eller gå til hp.com/support for å lære om HPs prisbelønte service- og kundestøtte til ditt område. (garantikode 4E; garanti-ID A033)

## Fotnoter

- <sup>1</sup> Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims). Nøyaktig hastighet varierer avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- <sup>2</sup> Krever nedlasting av HP Smart-appen. Du finner informasjon om lokale utskriftskrav på [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Visse funksjoner/programvarer er bare tilgjengelig på engelsk, og varierer mellom stasjonære og mobile applikasjoner. Abonnement kan være påkrevd; abonnement er kanskje ikke tilgjengelig i alle land. Se mer informasjon på [www.hpsmart.com](http://www.hpsmart.com). Internett-tilgang kreves og må kjøpes separat. HP-konto kreves for full funksjonalitet. En liste over operativsystemer som støttes er tilgjengelig i app-butikken.
- <sup>3</sup> Enkelt oppsett og administrasjon – Krever bruk av Smart Admin-dashbordet for skriveroppsett og registrering av brukere.
- <sup>4</sup> HP Web Jetadmin er tilgjengelig for nedlasting uten ekstra kostnader fra [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).
- <sup>5</sup> Trådløs drift er kun kompatibel med 2,4 GHz og 5,0 GHz. Lær mer på [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). Wi-Fi er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance®. Støtter både 5,0 GHz og 2,4 GHz ved hjelp av opptil 12 ikke-overlappende kanaler kontra bare 3 ikke-overlappende kanaler for kun 2,4 GHz. Støtter 5,0 GHz-bånd (opptil 150 mbps) kontra 2,4 GHz-bånd (opptil 72,2 mbps). Internett-tilgang kreves og må kjøpes separat.
- <sup>6</sup> HP JetAdvantage Security Manager må kjøpes separat. Gå til [hp.com/go/securitymanager](http://hp.com/go/securitymanager) for å lære mer.
- <sup>7</sup> Resirkulering: Programtilgjengelighet varierer. Retur og resirkulering av originale HP-patroner/-kassetter er tilgjengelig i mer enn 60 land, territorier og regioner i Asia, Afrika, Europa og Nord- og Sør-Amerika gjennom HP Planet Partners-programmet. Se mer informasjon på [hp.com/recycle](http://hp.com/recycle).
- <sup>8</sup> Spar opptil 50 % på toner (svart-hvitt) – Basert på månedlige abonnementskostnader for HP Instant Ink svart-hvitt tonertjenesteplan på 1500 sider uten kjøp av tilleggssett med sider, sammenlignet med kostnaden per side for å skrive ut ISO/IEC 24711-sider på de fleste tradisjonelle A4 svart-hvitt tonerkassettskrivere i klassen <494 EUR og MFP-er priset til <672 EUR ved bruk av originale integrerte kassetter med standard kapasitet (toner og trommel i en kassett). Gjennomsnittlig CPP per land brukt for å avgjøre påstand om prosentvise besparelser kontra CPP for HP Instant Ink. Salgspriser er ikke vurdert i denne studien. Skrivere som bare bruker XL-kassetter er ekskludert på grunn av ikke-standard maskinvare- og rekvisitamodeller. Keypoint Intelligence-studie fra september 2021, bestilt av HP, basert på offentlig tilgjengelig informasjon per 18. august 2021. Skrivere valgt basert på markedsandel i IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker – Endelig historikk 2. kvartal 2021. Hvis du vil vite mer, se: [www.keypointintelligence.com/HPInstantInk](http://www.keypointintelligence.com/HPInstantInk).
- <sup>9</sup> Automatisk levering og samlefaktura: Skrivere krever direkte tilkobling til Internett for deltakelse i programmet. Internett-tilgang selges separat.
- <sup>10</sup> Gå aldri tom: Basert på planbruk, Internett-tilkobling til kvalifisert HP-skriver, gyldig betalingskort, e-postadresse og leveringstjeneste i ditt geografiske område.
- <sup>11</sup> Endre eller avslutt: Du kan endre eller avbestille planen når som helst på nettet. Hvis du bestemmer deg for å avslutte HP Instant Ink-planen, kan du gå tilbake til å bruke originale HP Standard- eller XL-kassetter. Planoppgraderinger trer i kraft umiddelbart og beløpene blir trukket med tilbakevirkende kraft eller vil gjelde for neste betalingsperiode, avhengig av brukers ønske. Nedgraderinger og avslutning av planer trer i kraft etter betalingsperiodens siste dag. Du finner fullstendig informasjon på [hpinstantink.com/terms](http://hpinstantink.com/terms).

## Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelse

- <sup>1</sup> Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.
- <sup>2</sup> Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- <sup>3</sup> Jobblagringsfunksjonen krever kjøp av en separat USB flash-stasjon med minimum 16 GB kapasitet.
- <sup>4</sup> Skannehastigheter målt fra ADM. Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskinytelse og programvare.
- <sup>5</sup> Rangeringen Typical Electricity Consumption (TEC) representerer vanlig elektrisitetsbruk for et produkt i løpet av én uke, i kilowattimer (kWh).
- <sup>6</sup> Power requirements are based on the country/region where the printer is sold. Do not convert operating voltages. This will damage the printer and void the product warranty. Energy Star value typically based on measurement of 115V device and 230V for Blue Angel. Please be aware that HP LaserJet Pro 4001 and MFP 4101 series products are ENERGY STAR 3.0 certified in the US and the functionally equivalent HP LaserJet Pro 4003 and MFP 4103 series meet ecolabel energy efficiency limits.
- <sup>7</sup> Se <http://www.hp.com/go/toneryield> for å få kapasitetsinformasjon om kassetten som følger med skriveren. Kapasitetsverdier målt i samsvar med ISO/IEC 19752 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer.



[www.blauer-engel.de/uz219](http://www.blauer-engel.de/uz219)

