

# HP LaserJet Tank MFP 1604w-printer



Erhvervsrettet kapacitet med op til 5.000 sider forudpåfyldt toner og den laveste pris pr side.<sup>1</sup>

Oplev alle de erhvervsrettede funktioner og besparelse med HP LaserJet Tank MFP 1604w All-in-One-printer med op til 5.000 sider forhåndspåfyldt originalt HP-toner.<sup>1</sup>



## Få print i høj kvalitet til ultralav pris pr. side

- Udviklet til printning i store mængder — tanken er forudopfyldt med toner svarende til 5.000 sider.<sup>1</sup>
- Medvirker til at spare på påfyldninger ved hjælp af HP-tonerpåfyldningssæt med høj kapacitet.<sup>2</sup>
- Giver fantastisk kvalitet med skarp tekst og fed sort — side efter side.

## Påfyld nemt toner på 15 sekunder med original HP-toner.

- Påfyld nemt original HP-toner på bare 15 sekunder.<sup>3</sup>
- Mindre nedetid med 2.500 og 5.000 sider HP-tonerpåfyldning.<sup>1</sup>
- Det originale HP-tonerpåfyldningssæt har et unikt design og er fremstillet med mere end 75 % mindre plastik.<sup>4</sup>

## Komplet funktionspakke til alsidig produktivitet.

- Maksimer din opetid med printhastighed på op til 22 sider/minut.
- Håndter nemt opgaver, og få meget ud af én enhed — print, scan og kopier.
- Print, scan og del når som helst og hvor som helst med HP Smart-app.<sup>5</sup>
- Lav vedligeholdelse med billedtromle på op til 50.000 sider med lang levetid.<sup>5</sup>

## Produktpræsentation

HP LaserJet Tank MFP 1604w-printer vist

1. Dual-band Wi-Fi® med selvgenndannelse og Bluetooth LE
2. Spildfrit 15-sekunders HP-tonerpåfyldningssystem
3. HP Wolf Essential Security
4. Forudopfyldt med original HP-toner til 5.000 sider
5. 50.000-siders billedtromle
6. Vær produktiv på farten med HP Smart-appen



## Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	<b>W1530A</b> HP 153A original LaserJet Tank-tonergenopfyldningssæt sort (Omkring 2.500 sider)
	<b>W1530X</b> HP 153X original LaserJet Tank-tonergenopfyldningssæt sort (Omkring 5.000 sider)
Service og support	<b>U04TNE</b> 3 års standardombytning (fås i alle EMEA-lande undtagen Adriaterhavsområdet, Afrika, CIS, EEM, Israel, Mellemøsten, Rusland, Sydafrika, Tyrkiet)
	<b>U04TKE</b> 3 års ombytning næste hverdag (fås i Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien)

## Tekniske specifikationer

<b>Model</b>	HP LaserJet Tank MFP 1604w-printer
<b>Produktnummer</b>	381LOA
<b>Funktioner</b>	Print, kopiering, scanning
<b>Kontrolpanel</b>	LCD med ikoner; 3 indikatorer (medie, Wi-Fi, Låg åbent); 10 knapper (Wi-Fi, Ned, Menu, Op, Kopier, Id-kopi, Info, Genoptag, Annuller, Afbryder)
<b>Udskriv</b>	
Udskrivningsteknologi	Laser
Udskrivningshastighed <sup>1</sup>	Sort (A4, normal): Op til 22 sider/min.
Udskrivning af første side <sup>2</sup>	Sort (A4, klar): På kun 8,0 sek.; Sort (A4, dvale): På kun 8,4 sek.
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 600 x 600 dpi; Teknologi: 600 x 400 dpi; 600 x 600 dpi
Normeret forbrug pr. måned	Op til 25000 sider A4; <b>Anbefalet antal sider pr. måned:</b> 250-2500
Printerens avancerede softwarefunktioner <sup>3,4</sup>	HP automatisk tænd og sluk, HP Smart-app
Standardprintersprog	PCLmS; URF; PwG
Udskriftsområde	<b>Udskriftsmargener</b> Top: 2 mm, Bund: 2 mm, Venstre: 2 mm, Højre: 2 mm; Maksimalt udskriftsområde: 215,9 x 355,6 mm
Dupleksudskrivning	Manuel (med driversupport)
<b>Kopier</b>	
Kopieringshastighed	Sort (A4): Op til 14 kopier/min.
<b>Scan</b>	
Scanningsfilformat	JPEG, RAW(BMP), PNG, TIFF, PDF
Scannerspecifikationer	<b>Scannertype</b> Flatbed; <b>Scanningsteknologi:</b> CIS (Contact Image Sensor); <b>Scanningsinputtilstand:</b> HP Smart-app; og brugerapplikationer via Twain; <b>Twain-version:</b> Version 2.1; <b>ADF-dupleksscanning:</b> Nej; <b>Scanningsformat (flatbed, ADF):</b> 216 x 297 mm; <b>Optisk scanningsopløsning:</b> Op til 600 dpi
Anbefalet antal scanninger pr. måned	150 til 1500
Område, der kan scannes	<b>Maksimalt medieformat (flatbed):</b> 216 x 297 mm
Bitdybde/gråtoneniveauer	24 bit / 256
Processorhastighed	500 MHz
<b>Tilslutning</b>	
Standard	1 Hi-Speed-USB 2.0 (enhed); 1 Wi-Fi 802.11a/b/g/n; 802.11b/g/n-adgangspunkt
Mulighed for mobiludskrivning <sup>5</sup>	HP Smart-app; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Wi-Fi® Direct-printing
Understøttede netværksprotokoller	TCP/IP; IPv4; IPv6; LPD; SLIP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; UDP; IPP
Netværksegenskaber	Indbygget Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4/5 GHz)
<b>Hukommelse</b>	<b>Standard:</b> 64 MB; <b>Maksimum:</b> 64 MB SDRAM
<b>Mediehåndtering</b>	
Antal papirbakker	<b>Standard:</b> 1; <b>Maksimum:</b> 1
Medietyper	Almindeligt papir, kraftigt papir, bond, label, let papir, konvolutter
Medieformat	<b>Brugedefineret (metrisk):</b> 102 x 152 til 215,9 x 355,6 mm <b>Understøttet (metrisk):</b> A6; A5; A4; Nr.10-konvolutter; C5-konvolutter; DL-enhed; B5(JIS); B6 (JIS); 216 mm x 340 mm; Tilpasset
Mediehåndtering	<b>Standardinput:</b> 150-arks papirbakke <b>Standard udgang:</b> 100-arks udbakke <b>Valgfrit input:</b> konvolutter og etiketter
Medievægt	60 til 163 g/m².
Papirkapacitet	<b>Bakke 1:</b> Op til 150 enkeltark eller 10 konvolutter <b>Maksimum:</b> Op til 150 ark
Udskriftsbakkens kapacitet	<b>Standard:</b> Op til 100 ark Konvolutter; Op til 10 konvolutter Transparenter; Understøtter ikke transparenter <b>Maksimum:</b> Op til 100 ark
<b>Kompatible operativsystemer</b>	Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux
<b>Kompatible netværksoperativsystemer</b>	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit; Linux (få flere oplysninger på <a href="http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> )
<b>Mindeste systemkrav</b>	<b>Windows:</b> Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit eller 64-bit, 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse, Microsoft® Internet Explorer eller Edge. <b>Mac:</b> Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Kræver internetforbindelse
<b>Medfølgende software</b>	Ingen cd-indbakke (undtagen Indonesien og Kina Gov) Software, som kan downloades fra <a href="http://hp.com">hp.com</a> eller 123.hp.com #CD omfatter HP's program til fjernelse af software, printerdriver og andre vigtige værktøjer
<b>Sikkerhedsstyring</b>	Sikker bootstart, Sikker firmwareintegritet, Runtime-kodeintegritet, adgangskodebeskyttet EWS, sikker søgning på internettet via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 er deaktiveret som standard; OpenSSL version 1.1.1. Aktiver/deaktiver netværksporte; SNMPv1, SNMPv2 og SNMPv3, ændring af fællesskabsadgangskode; Sikre standarder, krypterede data i hvile, aktiv FW-opdatering, administratoradgangskode som standard, Cipher og TLS-vælg; Kontolås; Sikker opsætning via Wi-Fi
<b>Printeradministration</b>	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)
<b>Mål og vægt</b>	
Printermål (B x D x H)	<b>Minimum</b> 368 x 326 x 255 mm; <b>Maksimum:</b> 368 x 390,5 x 255 mm
Printervægt	7,9 kg
Driftsmiljø	<b>Temperatur:</b> 15 til 32,5°C <b>Luftfugtighed:</b> 30 til 70 % relativ luftfugtighed
Lagerforhold	<b>Temperatur:</b> -20 til 60°C
<b>Lydforhold</b>	<b>Lydintensitet:</b> 6,3 B(A) <b>Lydtryk:</b> 50 dB(A)
<b>Strømforsyning</b>	<b>Krav:</b> Printer-110 V — RMN: L12543A; Nominel spænding: 110-127 V; Nominel strømforbrug: 5,2 A; Frekvens: 50/60 Hz. Printer-220 V — RMN: L12543E; Nominel spænding: 220-240 V; Nominel strømforbrug: 2,9 A; Frekvens: 50/60 Hz; <b>Forbrug:</b> Aktiv printning: 390 w, klar: 2,7 w, dvale: 0,51 w, manuel sluk: 0,05 w, automatisk sluk/manuel tænd: 0,05 w, automatisk sluk/Wake on LAN: 0,5 w; <b>Typisk elforbrug (TEC):</b> Energy Star: 0,194 Kwh/uge; Blue Angel: 0,203 Kwh/uge; <b>Strømforsyningstype:</b> Indbygget strømforsyning
<b>Teknologi til energibesparelse</b>	HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Instant-on-teknologi
<b>Certificeringer</b>	RCM (Australien), TUV og GS Mark (Tyskland), BSMI (Taiwan), CCC (Kina), BIS (Indien), KC (Sydkorea), SIRIM (Malaysia), Cambodja, Ukraine, EAC, Eastern European-godkendelser, CE-mærkning, FCC, Energy Star, UL, Indonesien, Argentina, Indonesien, Singapore, Filippinerne mv. <b>Standard for elektromagnetisk udledning:</b> CISPR32:2015 og CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Klasse B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, del 15 klasse B/CES-003, udgave 6 <b>Blue Angel-kompatible</b> Ja, Blue Angel DE-UZ 219 — kun sikret, når der bruges originale HP-forbrugsvarer <b>Telegodkendelser:</b> Trådløs: EU RED 2014/53/EU; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3/ETSI EN 301 489-17: V3.1.1; EN 300 328: V2.2.2/EN301 893 V2.1.1/EN300 440-1 V2.1.1; FCC Title 47 CFR, Del 15 Paragraf C og E / RSS 247 Udgave 1, 2015 og RSS 102 Udgave 5, 2015; IEC 62311:2007 / EN62311:2008
<b>Miljøspecifikationer for bæredygtighed</b>	Kan sendes til genbrug via HP Planet Partners; Indeholder genanvendt genbrugsplast
<b>Fremstillet i</b>	Fremstillet i Vietnam
<b>Pakkens indhold<sup>7</sup></b>	381LOA HP LaserJet Tank MFP 1604w-printer; Original HP LaserJet Tank-billedtommel, sort (opstart cirka 5000 sider sort tonerkapacitet medfølger), strømledning, installationsvejledning, referencevejledning, foldere med bestemmelser/understøttelse, cd (kun til AP)
<b>Garanti</b>	Op til 3 års udvidet garanti ved registrering inden for 60 dage på <a href="http://www.hp.com/go/lasertank-warranty">www.hp.com/go/lasertank-warranty</a>

## Fodnoter

<sup>1</sup> Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de printede sider indhold samt andre faktorer. Gennemsnit er baseret på ISO/IEC 19752 og kontinuerlig print. Ekstra printede sider kræver genopfyldning af toner. Få flere oplysninger på [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

<sup>2</sup> Tonerpåfyldningssæt følger ikke med printeren; skal købes separat.

<sup>3</sup> Ved brug i overensstemmelse med instruktionerne. Gennemsnitlig genopfyldningstid baseret på HP's interne test.

<sup>4</sup> Mere end 75 % mindre plastik beregnet på en sammenligning af plastikvægten i HP Neverstop Laser 103/143 A/AD og HP Laser NS 108 A/AD-tonergenopfyldningssæt og tilhørende emballage.

<sup>5</sup> Kræver download af HP Smart-appen. Få flere oplysninger om lokale printkrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Visse funktioner/softwareprogrammer findes kun på engelsk, og der kan være forskel på programmer til desktop og mobil. Abonnement kan være påkrævet; abonnementet er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande. Få flere oplysninger på [HPSmart.com](http://www.HPSmart.com). Internetadgang er påkrævet og skal købes separat. Der kræves en HP-konto for at opnå fuld funktionalitet. Se en liste over understøttede operativsystemer i app stores.

<sup>6</sup> Billedtromlens kapacitet er cirka 50.000 sider med en-sidet printning (letter eller A4-størrelse). Der er mange faktorer, som afgør tromlens aktuelle holdbarhed, som f.eks. temperatur, luftfugtighed, papirformat, tonertype og andre variabler. Billedtromlen kan udskiftes via autoriseret serviceudbyder.

## Ansvarsfraskrivelser for tekniske specifikationer

<sup>1</sup> Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.

<sup>2</sup> Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

<sup>3</sup> HP-teknologi til automatisk tænding og slukning afhænger af printeren og indstillingerne; Kan kræve firmwareopgradering.

<sup>4</sup> Kræver download af HP Smart-appen. Få flere oplysninger om lokale printkrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Visse funktioner/softwareprogrammer findes kun på engelsk, og der kan være forskel på programmer til desktop og mobil. Der kræves muligvis abonnement; Abonnementet er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande. Få flere oplysninger på: <http://www.HPSmart.com>. Internetadgang er påkrævet og skal købes separat. Der kræves en HP-konto for at opnå fuld funktionalitet. Se en liste over understøttede operativsystemer i app stores.

<sup>5</sup> Mobilenheder skal have forbindelse til Wi-Fi Direct®-signalet fra en Wi-Fi Direct-understøttet AiO eller printer, inden der kan printes. Flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.

<sup>8</sup> Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Undgå at benytte andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og gøre produktgarantien ugyldig. Energy Star-værdien er typisk baseret på måling af en 115 V-enhed.

<sup>7</sup> Original HP LaserJet Tank-billedtromle (opstart cirka 5.000 sider tonerkapacitet sort medfølger). Få flere oplysninger om printerens kapacitet på <http://www.hp.com/go/toneryield>. Angivet sidekapacitet i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 ved kontinuerlig printning. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de printede billeder og andre faktorer.

